

# Data Sheet

## Fujitsu STYLISTIC Q616

### Urządzenie 2 w 1 łączące mobilność i i moc

Tablet STYLISTIC Q616 firmy FUJITSU to urządzenie 2 w 1, które zapewnia idealną równowagę między mobilnością i wydajnością. Zaprojektowany, aby dopasować się do mobilnego stylu życia; kompaktowa konstrukcja bez wentylatora i utwardzone szkło osłaniające antyrefleksyjny wyświetlacz o przekątnej 29,5 cm (11,6 cala) sprawdzają się podczas dynamicznych dni w pracy. Elastyczność opcji wprowadzania danych (klawiatura, rysik i dotyk) umożliwia wykonywanie rutynowych zadań z maksymalną wydajnością i zgodnie z preferencjami użytkownika. Ponieważ produktywność jest istotna, do urządzenia można w łatwy sposób podłączyć klawiaturę umożliwiającą bezpośrednie pisanie. Platforma Intel® Core™ M, akumulator umożliwiający całodzienną pracę oraz opcjonalna obsługa połączeń 4G/LTE pozwalają zachować wysoką wydajność oraz łączność w dowolnym miejscu i czasie. Opcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej zapewniają ochronę danych. Stacja dokująca zwiększa funkcjonalność i komfort pracy przy biurku.

#### Konstrukcja 2 w 1

Idealna równowaga między mobilnością tabletu i wydajnością Ultrabooka™. Całkowicie bezgłośna praca urządzenia zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Podłączana klawiatura przekształca tablet w notebooka.

- Smukła i lekka konstrukcja bez wentylatora waży zaledwie 753 g

#### Elastyczna praca

Umożliwia całkowitą cyfryzację biura – od zapisywania notatek po zgodne z wymogami składanie podpisów w trybie tabletu lub notebooka.

- Wzmocniony, antyrefleksyjny wyświetlacz obsługiwany za pomocą rysika, dotyku lub klawiatury

#### Pełna mobilność

Sprawdza się zawsze i wszędzie.

- Bateria umożliwiająca całodzienną pracę z funkcją szybkiego ładowania Moduły 4G/LTE z GPS i NFC zapewniające łączność w podróży Obsługa technologii Intel® WirelessDisplay

#### Doskonałe opcje zarządzania i zabezpieczeń

Zarządzaj swoim urządzeniem i danymi w każdym miejscu.

- Funkcje w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania obejmują wbudowany czujnik linii papilarnych, czytnik SmartCard, bezdotykowy czytnik SmartCard oparty na technologii NFC, moduł TPM, technologię Intel® vPro™ i szyfrowanie dysków. Urządzenie wyposażono w gniazdo blokady Kensington®.

#### Wygodna praca w biurze

Pozwala na pracę we wspólnym pomieszczeniu i zapewnia funkcjonalność zbliżoną do komputera stacjonarnego.

- Wspólna stacja dokująca z modelami STYLISTIC Q736 oraz Q555, a także zgodność z wcześniejszymi modelami Q665 i Q775



## Podzespoły

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka podstawowa                     | STYLISTIC Q616                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Systemy operacyjne</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodny system operacyjny                 | Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Procesor Intel® Core™ vPro™ - najlepsza platforma dla firm każdej wielkości                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uwagi dotyczące dysków twardych          | Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów.<br>Dostępna pojemność może być różna w zależności m.in. od używanego oprogramowania.<br>Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu<br>Wewnętrzny interfejs pamięci masowej: S-ATA III (6 Gb/s) |
| <b>Multimedia</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aparat                                   | Kamera przednia 2 megapiksele, kamera tylna 5 megapiksli z autofokusem i lampą błyskową LED                                                                                                                                                                                                                        |

## Jednostka podstawowa

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka podstawowa                      | STYLISTIC Q616                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informacje ogólne</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chipset                                   | Wbudowany w procesor                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uwagi dotyczące chipsetu                  | Obsługuje iAMT 11.0                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwana pojemność pamięci RAM         | 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwana pojemność pamięci RAM (min.)  | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.) | 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gniazda pamięci                           | LPDDR3 (1600 MHz)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uwagi dotyczące pamięci                   | LPDDR3 (1 600 MHz)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LAN                                       | przez stację dokującą lub opcjonalny kabel Intel® I219LM                                                                                                                                                                                                              |
| Uwagi dotyczące sieci LAN                 | Złącze LAN przez opcjonalną stację dokującą lub opcjonalną przejściówkę USB                                                                                                                                                                                           |
| Funkcje systemu BIOS                      | InsydeH2O BIOS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ audio                                 | Na płycie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koder-dekoder audio                       | Realtek ALC255                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje audio                             | Wbudowany mikrofon macierzowy, 2 x wbudowany głośnik (stereo)                                                                                                                                                                                                         |
| Spełnia standardy MIL-STD                 | Tak, wybrane testy MIL-STD-810G zaliczone.<br>Wyniki testu MIL-STD-810G nie stanowią gwarancji takiej samej wydajności w przyszłości w określonych warunkach testowych.<br>Przypadkowe uszkodzenie nie jest objęte standardową, międzynarodową gwarancją ograniczoną. |
| <b>Wyświetlacz</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyświetlacz                               | 29,5 cm (11,6 cala), Podwójny digitizer IPS, (Full HD), Antyodblaskowy ekran dotykowy, 1920 x 1080 pikseli, 1000:1, 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                             |

**Wyświetlacz**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi dotyczące wyświetlacza               | ISO 9241-307 - wadliwe piksele kl. II<br>Kąt widzenia: lewa/prawa 89°, góra 89°, dół 89°; czas reakcji 25 ms;<br>Zintegrowany czujnik oświetlenia otoczenia umożliwiający automatyczne dostosowanie podświetlenia do środowiska pracy. |
| Czujniki                                   | 3-osiowy miernik przyspieszenia<br>Żyroskop<br>Czujnik oświetlenia otoczenia<br>Czujnik pola magnetycznego<br>Kompas                                                                                                                   |
| Proporcje                                  | 16:9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jasność - typowa                           | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontrast - typowy                          | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy         | 178°/178°                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologia dotykowa/digitizera            | Podwójny digitizer Wacom dla wejścia rysika i wszechstronny ekran dotykowy z obsługą 10 palców                                                                                                                                         |
| Czujnik oświetlenia otoczenia              | Zintegrowana                                                                                                                                                                                                                           |
| Uwagi dotyczące czujnika światła otoczenia | Po włączeniu czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje podświetlenie wyświetlacza                                                                                                                                            |

**Grafika**

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka podstawowa                  | STYLISTIC Q616                                                                       |
| Rozdzielczość wyświetlacza TFT (HDMI) | do 4096 x 2160                                                                       |
| Rozdzielczość wyświetlacza TFT (VGA)  | 1920 x 1200 pikseli                                                                  |
| Nazwa karty graficznej                | Układ graficzny Intel® HD Graphics 515                                               |
| Funkcje graficzne                     | Obsługa 3 ekranów (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)                                       |
| Uwagi dotyczące grafiki               | Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego |

**Interfejsy**

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście prądu stałego                  | 1                                                                                                 |
| Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe   | 1 (port combo z wejściem liniowym audio)                                                          |
| Audio: wejście liniowe / mikrofon      | 1 (port combo z wyjściem liniowym audio)                                                          |
| Mikrofony wewnętrzne                   | 2 cyfrowe                                                                                         |
| USB 2.0 łącznie                        | 1                                                                                                 |
| USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie         | 1 (Anytime USB Charge)                                                                            |
| VGA                                    | 1 (przez opcjonalną stację dokującą lub opcjonalny kabel podłączeniowy)                           |
| Micro HDMI                             | 1                                                                                                 |
| Ethernet (RJ-45)                       | 1 (prostřednictvím volitelné kolébky nebo volitelného kabelu s redukcí)                           |
| Gniazda kart pamięci                   | 1 (microSD do 2 GB, microSDHC do 32 GB, microSDXC do 128 GB)<br>Klasa prędkości: do UHS-I         |
| Gniazdo kart SmartCard                 | optional                                                                                          |
| Gniazdo karty SIM                      | 1 (MicroSIM - tylko w modelach ze zintegrowanym modulem 3G/UMTS lub 4G/LTE)                       |
| Uwagi dotyczące modułu interfejsu      | LAN i VGA dostępne przez kabel połączeniowy, Ethernet za pomocą kabla podłączeniowego (USB-RJ-45) |
| Złącze dokujące dla replikatora portów | 1                                                                                                 |
| Obsługa blokady Kensington             | 1                                                                                                 |

**Technologie łączności bezprzewodowej**

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anteny                               | 2x dwupasmowa antena WLAN, 2x UMTS/LTE, antena Bluetooth wspólna z WLAN |
| Bluetooth                            | Bluetooth 4.1 LE                                                        |
| Uwagi dotyczące sieci WLAN           | Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.                         |
| Uwagi dotyczące modułu LTE/UMTS/ GPS | Posiada funkcję GPS<br>Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.  |
| NFC                                  | opcjonalnie                                                             |

**Zasilacz**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zasilacz sieciowy | 19 V / 65 W (3,42 A) |
|-------------------|----------------------|

**Zasilacz**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres napięcia znamionowego      | 100 V - 240 V (wejście AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakres częstotliwości znamionowej | 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. akumulator                     | Akumulator litowo-polimerowy, 3 ogniwa, 39 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas pracy pierwszej baterii      | maks. 10 godz. i 40 min (sam tablet) / maks. 10 godz. i 10 min (tablet z klawiaturą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Czas ładowania baterii            | ~120 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uwagi dotyczące baterii           | <p>Informacje dotyczące czasu pracy na baterii są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCo® MobileMark® 2014 (produktywność w biurze). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony internetowej <a href="http://www.bapco.com">www.bapco.com</a>.</p> <p>Test wydajności BAPCo® MobileMark® gwarantuje wyniki, które umożliwiają bezpośrednie porównanie produktów pochodzących od różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.</p> |

**Wymiary / waga / informacje środowiskowe**

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)        | 294,8 x 192,4 x 11,9 mm (obudowa Standard) / 15 mm (obudowa SmartCard)                    |
|                                     | 11,6 x 7,57 x 0,47 cala (obudowa Standard) / 0,59 cala (obudowa SmartCard) "              |
| Waga                                | od 0,753 kg                                                                               |
| Waga (lbs)                          | od 1,66 lbs                                                                               |
| Uwagi dotyczące wagi                | Waga może być różna w zależności od rzeczywistej konfiguracji (w tym akumulatora)         |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 5 - 35°C (41 - 95°F); w opakowaniu -10 - 60°C (14 - 140°F)                                |
| Wilgotność względna podczas pracy   | Podczas pracy: 20–80 % (wilgotność względna); w opakowaniu: 20–80 % (wilgotność względna) |

**Zgodność z przepisami**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt            | STYLISTIC Q616                                                                                                                                                                                                                     |
| Niemcy             | GS                                                                                                                                                                                                                                 |
| Europa             | CE!<br>EN 60950                                                                                                                                                                                                                    |
| Globalne           | EPEAT® Gold (wyznaczone regiony)<br>Deklaracja ekologiczna IT<br>RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych)<br>WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)<br>Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL) |
| Łącze do zgodności | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                                                                                            |

**Dodatkowe oprogramowanie**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane) | Waves MaxxAudio (wzmacniacz audio)<br>Menedżer połączenia LTE / UMTS (w przypadku konfiguracji z modułem 4G/LTE lub 3G/UMTS)<br>Fujitsu Plugfree Network (narzędzie do zarządzania siecią)<br>Narzędzie Fujitsu Anytime USB Charge<br>Narzędzie baterii Fujitsu<br>Menedżer funkcji Fujitsu<br>Fujitsu DeskUpdate (sterownik i narzędzie)<br>Microsoft Office (aby aktywować wstępnie zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office, należy wykupić licencję)<br>Oprogramowanie antywirusowe McAfee Internet Security (60-dniowa wersja próbna) |
| Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)             | Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows®<br>DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD), opcjonalnie<br>CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt BD z obsługą Blu-ray Disc™)<br>CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD)<br>CyberLink YouCam (oprogramowanie kamery internetowej)<br>Nero (oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej i nagrywania)                                                                                                                                                                      |

**Możliwości zarządzania****Bezpieczeństwo**

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia fizyczne      | Obsługa blokady Kensington                                                                                         |
| System BIOS i bezpieczeństwo | Technologia Absolute Persistence® zgodna z systemem BIOS<br>Opcjonalnie: Trusted Platform Module (TPM 1.2 lub 2.0) |

## Bezpieczeństwo

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo użytkownika | Hasło dysku twardego                                                 |
|                            | Hasło użytkownika i administratora w BIOS                            |
|                            | Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie)                    |
|                            | Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania) |
|                            | Czytnik kart Smartcard (opcjonalne)                                  |
|                            | SystemLock BIOS SmartCard security                                   |

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Okres gwarancji              | 2 lata (dla krajów w regionie EMEA)                                     |
| Rodzaj gwarancji             | Serwis typu Bring-In / odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od kraju) |
| Dostępność części zapasowych | 5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu                    |
|                              | 5 lat                                                                   |

## Zalecane akcesoria



Order code:  
S26391-F1467-L100



Order code:  
S26391-F6055-L231



Order code:  
S26391-F6055-L520



Order code:  
S26391-F1418-L810

LAN Conversion Cable (USB  
to LAN) for STYLISTIC Q



Order code:  
S26391-F1418-L840



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>In addition to Fujitsu STYLISTIC Q616, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.</p> <p>Dynamic Infrastructures<br/>With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.</p> <p>Computing Products<br/><a href="http://www.fujitsu.com/global/products/computing/">www.fujitsu.com/global/products/computing/</a></p> <p>Software<br/><a href="http://www.fujitsu.com/software/">www.fujitsu.com/software/</a></p> | <p>Learn more about Fujitsu STYLISTIC Q616, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.<br/><a href="http://ts.fujitsu.com">http://ts.fujitsu.com</a></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country  
Phone: xx-xxxx-xxxx  
Fax : xx-xxxx-xxxx  
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com  
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])  
2021-11-14 CE-EN