

Data Sheet

Fujitsu Przełącznik Ethernet/IBP 1 Gb/s 18/6 dla platformy PRIMERGY BX

Niski koszt łączenia portów Ethernet kasety serwera z dowolną liczbą zewnętrznymi sieci Ethernet 1 Gb/s

Przełącznik Ethernet/IBP 1 Gb/s 18/6 dla platformy PRIMERGY BX

Przełącznik PRIMERGY Ethernet/IBP 18/6 to zintegrowana kasecja złącza 1 Gbit/s do użytku w obudowach PRIMERGY BX. Udostępnia 18 portów przesyłania komunikujących się z magistralą pośrednią w standardzie 1 Gbit/s, dzięki czemu może łączyć się z kasetami serwera i z 6 portami przesyłania.

Tryb inteligentnego panelu kasetowego łączy zalety przełącznika, w zakresie konsolidacji okablowania i portów, z transparentnością typową dla trybu Pass-Thru (VLAN) bez problemów ze zgodnością protokołów. Porty LAN kasety serwera mogą zostać połączone w indywidualnie nazwane grupy z jednym lub wieloma portami zewnętrznymi. Korzystając z tzw. zarządzania grupowaniem VLAN, każdej kasecie serwera można przypisać oddzielny dostęp oparty na sieci VLAN. Liczne standardowe funkcje przełączania Layer 2, funkcje QoS (Quality of Service) i funkcje zabezpieczenia wokół kasety złącza.

Przełącznik PRIMERGY Ethernet/IBP 18/6 jest idealny dla firm średniej wielkości, którym zależy na ograniczeniu kosztów zarządzania siecią i obniżeniu jej złożoności przy jednoczesnym zabezpieczeniu poczynionych inwestycji.



Cechy i korzyści

Główne cechy	Korzyści
NIEZALEŻNOŚĆ OD ZEWNĘTRZNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW SIECI ETHER-NET ■ Funkcje przełącznika i IBP w jednym OPCJE POŁĄCZEŃ ■ 18x 1 port pobierania 1 Gbit/s ■ 6x port przesyłania 1 Gbit/s (RJ45) ZGODNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ ■ W przypadku korzystania z trybu IBP: zestawy przesyłania, grupowanie portów, standardowa grupa portów, grupa portów VLAN, grupa sieci LAN obsługi, grupa sieci VLAN obsługi ZARZĄDZANIE ■ Interfejs wiersza poleceń ■ Zarządzanie z poziomu sieci ■ Zdalne logowanie telnet FUNKCJE L2 ■ Obsługa ramek Jumbo ■ Pełna szybkość i wydajność przełączania L2 ■ Kontrola przepływu ■ Przekazywanie Store-and-Forward	■ Zróżnicowane wykorzystanie dowolnych gniazd z tyłu obudowy systemu. ■ Przełączanie między trybami przełącznika i IBP umożliwia efektywne użytkowanie bez problemów dotyczących zgodności protokołów ■ Skalowanie z wystarczającą liczbą portów zewnętrznych ■ Tryb IBP eliminuje problemy ze zgodnością (n p. z rozwiązaniami Cisco) i zapewnia więcej funkcji niż standardowy tryb przełącznika ■ Proste i jednocześnie kompleksowe opcje administracyjne kasy złączy ■ Wszechstronne, standardowe funkcje Layer 2 – w tym funkcje QoS, zabezpieczeń i dostępności.

Szczegóły techniczne

Przełącznik Ethernet/IBP 1 Gb/s 18/6 dla platformy PRIMERGY BX

Typ połączenia	Kaseta złącz LAN Przełącznik Layer 2+, 1 Gbit/s Ethernet lub inteligentny panel kasety (IPB)
Obsługiwane jednostki systemowe	PRIMERGY BX400 S1, PRIMERGY BX900 S1, PRIMERGY BX900 S2
Maksymalna liczba na jednostkę BX	4 w PRIMERGY BX400 S1, 8 w PRIMERGY BX900 S1/S2
Obsługiwane serwery kasetowe	Kaseta serwera PRIMERGY BX9xx z wbudowaną kartą LAN 1 Gbit/s Kaseta serwera PRIMERGY BX9xx z wbudowaną kartą LAN 10 Gbit/s Kasety serwerów PRIMERGY BX9xx S3/S4 z wbudowaną kartą CNA 10 Gbit/s Kasety serwerów PRIMERGY BX25xx z wbudowaną kartą CNA 10 Gbit/s
Obsługa kart Mezzanine	PRIMERGY BX Eth Mezz Card 1 Gbit/s 4 port PRIMERGY BX Eth Mezz Card 10 Gbit/s 2 port

Interfejsy

Porty pobierania	18 x 1 Gbit/s Eth
Porty przesyłania	6 x 1 Gbit/s (RJ45)

Dane techniczne

Funkcja Layer 2	Funkcja Auto MDI/MDIX dla wszystkich portów 10/100/1000BASE-TX Porty 10/100/1000BASE-TX z funkcją automatycznego rozpoznawania i ustalania Kontrola przepływu: - IEEE802.3x do obsługi pełnego trybu dwustronnego - Kontrola obciążenia zwrotnego w połowicznym trybie dwustronnym Ramki Jumbo (do 9 KB) Agregacja połączeń Obsługa portów lustrzanych Funkcja Spanning Tree (nie dotyczy trybu IBP) VLAN IGMP Snooping v1/v2/v3 Obsługa zapytań IGMP v1/v2 (nie dotyczy trybu IBP) Zabezpieczenie Storm Control Stan łącza (wymuszenie wyłączenia portu pobierania, jeśli port przesyłania jest wyłączony) Port Backup LLDP
Jakość usługi	CoS standardu IEEE 802.1p (Class of Service) IP TOS/pierwszeństwo/CoS standardu DSCP Listy kontroli dostępu Layer 2/3/4 (ACL) Różnicowanie obsługi (DiffServ)
Agregacja łączy	Obsługa: - maks. 64 grup portów przesyłania - maks. 6 portów na grupę Obsługiwane funkcje agregacji połączeń: - Agregacja połączeń IEEE 802.3ad (LACP) - Cisco EtherChannel (statyczny) - Równoważenie obciążeń z konfiguracją reguł (w oparciu o MAC lub IP)
Spanning Tree	tylko tryb przełącznika IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1W (RSTP) IEEE 802.1S (MSTP) 32 wystąpienia MSTP
Zgodność z protokołami sieciowymi i normami dla IBP	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.1p Class of Service

Dane techniczne

Zgodność z protokołami sieciowymi i normami	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1v Protocol VLAN, Port VLAN IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.1p Class of Service
Wydajność	Przepustowość: 48 Gb/s Tryby przekazywania: Store-and-forward Latencja przełącznika: przeciętnie 8 dla 64-bajtowych pakietów Pamięć systemowa: 256 MB Pamięć Flash: 64 MB Obsługa 8 tys. wpisów adresów MAC
Funkcja grupy portów	tylko tryb IBP 30 zestawów przesyłania 30 grup portów 30 grup VLAN 10 sieci LAN obsługi 128 sieci VLAN obsługi
VLAN	Funkcje VLAN w trybie przełącznika: VLAN IEEE 802.1Q Do 1000 sieci VLAN, do 4 tys. identyfikatorów VLAN Oparta na interfejsie sieć VLAN Oparta na protokole sieć VLAN Sieci VLAN oparte na podsieci MAC i IP GVRP, GARP, GMRP VTP v1/v2 Funkcje VLAN w trybie IBP: VLAN IEEE 802.1Q
Zarządzanie	1 interfejs konsoli wewnętrznego zarządzania MMB Wysyłanie/pobieranie oprogramowania przez FTP lub TFTP Wysyłanie/pobieranie konfiguracji przez FTP lub TFTP Podwójne obrazy oprogramowania Maks. 11 plików konfiguracji, w tym ustawienia fabryczne Pobieranie kluczy SSH/SSL/TLS przez FTP lub TFTP Rejestry wiadomości/zdarzenia/błędy/pułapki BOOTP i DHCP v4/v6 do przypisywania adresów IP IPv6 do zarządzania adresem IP Obsługa klienta DHCP/DHCPv6 Funkcja Ping Funkcja Traceroute dla IPv4 i IPv6 SNTP (Simple Network Time Protocol) w wersji 4 CDP (Cisco Discovery Protocol) w wersji 2 (nie dotyczy trybu IBP) LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Zarządzanie przełącznikiem SSH v1/v2 Zarządzanie przełącznikiem SSL v3/TLS v1 Zarządzanie przełącznikiem CLI (Command Line Interface) Obsługa zarządzania przełącznikiem przez sieć Zarządzanie przełącznikiem SNMP v1, v2c i v3 Private Enterprise MIB Grupy RMON 1, 2, 3 i 9 sFlow (RFC 3176)

Dane techniczne

Bezpieczeństwo	Nazwa użytkownika i hasło Filtr adresów IP Klient RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Klient TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Secure Sockets Layer (SSL) w wersji 3 i Transport Layer Security (TLS) w wersji 1 Secure Shell (SSH) w wersji 1 i 2 Kontrola dostępu do portu IEEE 802.1x Zabezpieczenie portu
Interfejs użytkownika	Interfejs wiersza poleceń (CLI) Zarządzanie przez sieć SNMP v1/v2c/v3

Wymiary / waga

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	192,6 x 267,9 x 27,9 mm
Waga	1,35 kg

Zgodność z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska

Uwaga dotycząca temperatury	Patrz informacje o odpowiednim module systemu PRIMERGY BX
-----------------------------	---

Wartości elektryczne

Moc aktywna (maks. konfiguracja)	45 W
Emisja ciepła (konfiguracja maks.)	162.0 kJ/h (153.5 BTU/h)

Zgodność z przepisami

Niemcy	GS
Europa	CE, klasa A*
Stany Zjednoczone/Kanada	ULc/us FCC, klasa A
Globalne	CB RoHS WEEE
Japonia	VCCI:V3 klasa A + JIS 61000-3-2
Australia/Nowa Zelandia	C-Tick
Tajwan	BSMI
Uwagi dotyczące zgodności	W połączeniu z odpowiednią jednostką systemu PRIMERGY BX Urządzenie cechuje się ogólną zgodnością ze wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi we wszystkich krajach Europy i Ameryki Północnej. Krajowe zatwierdzenia wymagane do spełnienia regulacji ustawowych lub z innych powodów mogą być uzyskiwane na żądanie. * Ostrzeżenie: Produkt należy do klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim wypadku należy podjąć odpowiednie kroki.
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

<STEPREF A="more info head" O="PMod_84247" OT="Product"
VC="Sales/Marketing Poland" VO="Datasheet Poland" W="Main" />

In addition to Fujitsu Przełącznik Ethernet/IBP 1 Gb/s 18/6 dla platformy PRIMERGY BX, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Przełącznik Ethernet/IBP 1 Gb/s 18/6 dla platformy PRIMERGY BX, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.

<http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/blades/connection/cb-pmod-84247.html>

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Prawo do technicznych modyfikacji zastrzeżone. Dostawa jest zależna od dostępności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

CONTACT

FUJITSU LIMITED

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [http://\[country\].fujitsu.com](http://[country].fujitsu.com)

2024-04-16 CE-EN

Strona 6 / 6

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Prawo do technicznych modyfikacji zastrzeżone. Dostawa jest zależna od dostępności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

<http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/blades/connection/cb-pmod-84247>