

# Data Sheet

## Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2

Uniwersalny serwer kasetowy, który zapewnia równowagę pomiędzy jakością a wydajnością

---

### PRIMERGY BX2560 M2

Serwer PRIMERGY BX2560 M2 firmy Fujitsu to dwugniazdowy serwer kasetowy, który jeszcze bardziej zwiększa możliwości ekosystemu kasetowego Fujitsu i zapewnia lepszą wydajność, szczególnie w przypadku dużych zestawów danych. Obejmuje szeroki zestaw obciążeń, począwszy od infrastruktury IT i sieciowej po wysokowydajne aplikacje obliczeniowe.

PRIMERGY BX2560 M2 wykorzystuje prawdziwą moc najnowszego procesora Intel® Xeon® z rodziny produktów E5-2600 v4, oferującego pojemność do 1024 GB pamięci RAM (16 gniazd DIMM), dwa dyski twarde typu hot plug (dysk HDD/SSD/PCIe SSD) oraz dwa gniazda na dodatkowe karty typu Mezzanine. Procesor oferuje do 22 rdzeni na procesor i wykorzystuje technologię pamięci DDR4, która pracuje z prędkością do 2400 MHz. System zawiera również podwójny port oparty na Emulex obsługujący 10 Gigabit Ethernet i LAN na płycie głównej (LOM) z możliwością mostkowania centrum danych (DCB). Rozwiązanie LOM zapewnia sprawną infrastrukturę serwerów, które można wydzielić w maksymalnie ośmiu funkcjach PCIe, częściowo konfigurowalnych do osobistości NIC, iSCSI lub FCoE z odciążeniem funkcji i które może wystąpić w 128 adresach MAC/VLAN do hostów, które mogą być konfigurowane dynamicznie.



# Cechy i korzyści

| Główne cechy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Korzyści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SKALOWALNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obsługa do dwóch procesorów, 44 rdzeni z nawet 88 wątkami, do 55 MB pamięci podręcznej ostatniego poziomu (LLC), która maksymalizuje współbieżne wykonywanie aplikacji wielowątkowych.</li> <li>■ Maksymalna szybkość pamięci 2400 MHz w podwójnej konfiguracji RDIMM maksymalnie zwiększa wydajność systemu.</li> <li>■ Obsługa wydajnych dysków SSD PCIe 3.0 pomaga znacznie zwiększyć wydajność we/wy.</li> <li>■ Maksymalnie 16 wirtualnych portów we/wy z dwoma wbudowanymi wejściami LAN na płycie głównej (LOM) rzędu 10 Gb/s, które umożliwiają nawiązanie połączeń łączności Ethernet, iSCSI lub Fibre Channel przez sieć Ethernet (FCoE).</li> </ul> <p><b>UŻYTECZNOŚĆ I ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karta SD podłączona do kontrolera iRMC w celu obsługi np. funkcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych lub zarządzania wbudowanym cyklem życia (eLCM).</li> <li>■ Opcjonalny moduł Trusted Platform Module (TPM) dla bezpieczniejszego przechowywania kluczy.</li> <li>■ Dzięki pokrywce, którą można zdjąć bez użycia narzędzi, można uzyskać dostęp do uaktualnień i części, które mogą być naprawiane.</li> <li>■ Ledowe kontrolki stanu z podświetlanymi ikonami oraz koncepcja Customer Self Service (CSS), która pozwala zidentyfikować i wymienić uszkodzony podzespół w przypadku wystąpienia błędu.</li> <li>■ Funkcja automatycznej ponownej konfiguracji serwera i ponownego uruchomienia (ASR&amp;R) powoduje restartuje system w przypadku wystąpienia błędu i automatycznie „ukrywa” uszkodzone elementy systemu.</li> <li>■ Technologia wykrywania i analizowania stanu przed awarią (PDA) analizuje i monitoruje wszystkie elementy, które mają kluczowe znaczenie dla niezawodności systemu.</li> </ul> <p><b>WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Procesor Intel Xeon z rodziny E5-2600 v4 wykorzystuje najnowszą technologię 14nm i zapewnia znacznie lepszą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji.</li> <li>■ Ulepszone funkcje zarządzania zasilaniem firmy Fujitsu oferują szeroki wachlarz możliwości, które pozwalają na zużycie energii przez obudowę i poszczególne serwery kasetowe, aby można było je dynamicznie monitorować i na nie wpływać.</li> <li>■ Moduły DIMM pamięci DDR4 o niskim napięciu 1,2 V zużywają do 20% mniej energii w porównaniu z modułami DIMM pamięci DDR3 o napięciu 1,35 V.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serwer PRIMERGY BX2560 M2 oferuje zaawansowane funkcje, które zwiększają wydajność i poprawiają skalowalność przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.</li> <li>■ Gotowy na przyszłość i wzrost ilości danych dzięki wydajności równej dwóm procesorom — przyszłościowy standard zakładający o 20% większą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji.</li> <li>■ Pamięć DDR4 pozwala na zwiększenie przepustowości, zmniejszenie zużycia pamięci, optymalizację pod kątem zadań centrum danych i aplikacji dla przedsiębiorstw oraz współpracę i komunikację z innymi jednostkami.</li> <li>■ Serwer PRIMERGY BX2560 M2 zwiększa funkcjonalność i ułatwia serwisowanie, co pozwala na wydłużenie czasu pracy.</li> <li>■ Kompleksowe narzędzia w pakiecie Fujitsu ServerView Suite ułatwiają życie administratora.</li> <li>■ Ochrona inwestycji przez cały okres żywotności: w dynamicznym środowisku aktualizacje są bardzo ważne — szczególnie w ochronie przed cyberprzestępczością.</li> <li>■ Serwer PRIMERGY BX2560 M2 zwiększa wydajność, aby móc oszczędzać energię i obniżać koszty operacyjne.</li> </ul> |

# Szczegóły techniczne

## PRIMERGY BX2560 M2

### Płyta główna

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ płyty głównej                | D3320                                                                                                                                      |
| Chipset                          | Intel® C610                                                                                                                                |
| Liczba i typ procesorów          | 1 - 2 x Procesor z rodziny Intel® Xeon® E5-2600 v4                                                                                         |
| Gniazda pamięci                  | 16 (4 kanały na procesor, dwa gniazda na każdy)                                                                                            |
| Typ gniazd pamięci               | DIMM (DDR4)                                                                                                                                |
| Pojemność pamięci (min. - maks.) | 8 GB - 2048 GB                                                                                                                             |
| Zabezpieczenie pamięci           | Zaawansowane ECC<br>Czyszczenie pamięci<br>SDDC<br>Obsługa lustrzanego odwzorowywania pamięci<br>Wparcie szeregowej pamięci oszczędzającej |

### Interfejsy

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty USB 2.x                 | 4 (4x USB przy użyciu specjalnego przewodu)                                                                       |
| Porty USB 3.x                 | 2 (1x USB na panelu przednim i 1x USB wewnątrz)                                                                   |
| Grafika (15-pinowe)           | 1 Złącze x VGA z przodu dostępne za pomocą specjalnego kabla                                                      |
| Sieć LAN / Ethernet           | 2 x złącze 10 Gbit/s lub 4 x złącze 1 Gbit/s za pośrednictwem magistrali pośredniej z kasetą złącz sieci Ethernet |
| Zarządzanie siecią LAN (RJ45) | Ruch w wyznaczonym do zarządzania porcie LAN może zostać przełączony do współdzielonego, zintegrowanego portu LAN |

### Wbudowany lub zintegrowany kontroler

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontroler RAID                      | RAID 0/1 do obsługi napędów wewnętrznych SAS/SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontroler SATA                      | Intel® C610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontroler LAN                       | Emulex OCI14102<br>2 x 10 Gbit/s, 2 lub 4 x 1 Gbit/s Ethernet, w zależności od zamontowanej kasy łączności<br>Obsługa CNA w trybie 10 Gbit/s poprzez:<br>- maksymalnie 8 fizyczne funkcje na port<br>- opcjonalna funkcja jednej pamięci masowej (FCoE lub iSCSI) z pełnym wsparciem sprzętowym<br>Rozruch PXE za pośrednictwem sieci LAN z serwera PXE we wszystkich trybach<br>Rozruch FCoE i iSCSI w trybie CNA<br>PCI-SIG SR-IOV zgodne z maksymalnie 128 VF (w zależności od zgodności systemu operacyjnego)<br>Obsługa VMware NetQueue i Microsoft VMQ zapewnia optymalną wydajność serwerów wirtualnych |
| Kontroler zarządzania zdalnego      | Zintegrowany kontroler zarządzania zdalnego (iRMC S4, 256 MB pamięci zintegrowanej, w tym kontroler grafiki)<br>Kompatybilny z IPMI 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moduł Trusted Platform Module (TPM) | Infineon / moduł TPM 1.2 lub TPM 2.0; zgodność z TCG (opcjonalnie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Gniazda

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| PCI-Express 3.0 x8 | 2 x BX900 Mezzanine karta |
|--------------------|---------------------------|

### Wnęki

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wnęki napędów pamięci masowej | 2 x 2,5 cala, możliwość podłączania podczas pracy, PCIe/SAS/SATA/SSD; lub 2 x 2,5 cala, z możliwością podłączania podczas pracy, SAS/SATA/HDD |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Panel operacyjny

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyciski sterujące | Przycisk włączania/wyłączania<br>Przycisk ID                                                                                                      |
| Diody LED stanu     | Zasilanie (bursztynowy / zielony)<br>Status systemu (pomarańczowy)<br>Połączenie LAN (zielony)<br>Identyfikacja (niebieski)<br>CSS (pomarańczowy) |

## BIOS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje systemu BIOS | <p>Zgodność z UEFI</p> <p>Opcja konfiguracji klienta zgodna z Legacy BIOS</p> <p>Obsługa rozruchu bezpiecznego</p> <p>Narzędzie konfiguracyjne oparte na pamięci ROM</p> <p>Obsługa GPT dla napędów rozruchu większych niż 2,2 TB</p> <p>Obsługa redundancji pamięci (lustrzane odwzorowywanie, oszczędzanie)</p> <p>Obsługa IPMI</p> <p>Odzyskiwanie BIOS</p> <p>Zapisywanie i przywracanie ustawień BIOS</p> <p>Lokalna aktualizacja BIOS z urządzenia USB</p> <p>Internetowe narzędzia do aktualizacji głównych wersji systemów Linux</p> <p>Lokalna i zdalna aktualizacja za pomocą narzędzia ServerView - menedżer aktualizacji</p> <p>Zdalne sterowanie IPv4/IPv6 PXE i obsługa rozruchu iSCSI</p> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## System Eco

BX900: ze wsparciem MMB-FW >=5,50  
 BX400: ze wsparciem MMB-FW >= 6,80

## Systemy operacyjne i oprogramowanie do wirtualizacji

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Łącze do wersji systemu operacyjnego | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473</a> |
| Uwagi dotyczące systemu operacyjnego | Obsługa innych dystrybucji systemu Linux na zamówienie                                                                                                              |

## Zarządzanie serwerem

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarządzanie infrastrukturą centrum danych | <p>ServerView Suite - Wdrożenie</p> <p>Menedżer instalacji</p> <p>Zestaw narzędzi skryptowych</p> <p>ServerView Suite - Kontrola</p> <p>Operations Manager z PDA i ASR i R</p> <p>Agenty i dostawcy CIM / Usługa bez agentów</p> <p>Monitorowanie systemu</p> <p>RAID Manager</p> <p>Zarządzanie pojemnością</p> <p>Zarządzanie zasilaniem</p> <p>Obsługa pamięci masowej</p> <p>ServerView Suite - Obsługa</p> <p>Zdalne zarządzanie (iRMC w połączeniu z programem Intel® Node Manager)</p> <p>Zarządzanie aktualizacjami (BIOS, oprogramowanie sprzętowe, sterowniki Windows, agenty i dostawcy CIM)</p> <p>Zarządzanie wydajnością</p> <p>Zarządzanie zasobami</p> <p>Diagnostyka online</p> <p>ServerView Suite - Integracja</p> <p>Pakiety integracyjne dla Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios i HP SIM</p> <p>Narzędzia wdrożeniowe i inne</p> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zarządzanie serwerem

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarządzanie serwerem        | Zarządzanie cyklem życia z wbudowanym ServerView (eLCM)<br>Zarządzanie cyklem życia<br>ServerView Suite - Obsługa<br>Zaawansowany pakiet iRMC z aplikacją Advanced Video Redirection (AVR), przechwytywaniem wideo i Virtual Media<br>ServerView Suite - Dynamizacja<br>Virtual-IO Manager (VIOM)<br>Infrastructure Manager (ISM)<br>Automatyczna konfiguracja urządzenia<br>Masowa instalacja systemu operacyjnego<br>Zarządzanie węzłami<br>Monitorowanie stanu technicznego<br>Zarządzanie pojemnością<br>Zarządzanie zasilaniem<br>Widok konwergentny<br>Zarządzanie siecią i wirtualnym IO<br>Zarządzanie aktualizacjami<br>Integracja IT<br>Zdalne zarządzanie<br>Zarządzanie aktualizacjami<br>Logowanie i audyty<br>Integracja<br>Zarządzanie firmowe<br>Zarządzanie specyficzne dla dostawców<br>Monitorowanie platform innych firm |
| Uwagi dotyczące zarządzania | Aby uzyskać informacje na temat pakietu oprogramowania ServerView Suite, zapoznaj się z odpowiednimi arkuszami danych o produktach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Wymiary / waga

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 45 x 520 x 210 mm                                            |
| Waga                         | 7 kg                                                         |
| Uwagi dotyczące wagi         | Rzeczywista waga może być różna w zależności od konfiguracji |

## Środowisko

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca temperatury | Zgodny z odpowiednim modulem systemu PRIMERGY BX900 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|

## Wartości elektryczne

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Moc aktywna (maks. konfiguracja)   | 500 W                      |
| Emisja ciepła (konfiguracja maks.) | 1800.0 kJ/h (1706.1 BTU/h) |

## Zgodność z przepisami

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Globalne                  | CB<br>RoHS (ograniczenia dotyczące substancji zgodnie z postanowieniami globalnej dyrektywy RoHS)<br>WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niemcy                    | GS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Europa                    | CE, klasa A*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Łącze do zgodności        | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwagi dotyczące zgodności | W połączeniu z odpowiednią jednostką systemu PRIMERGY BX<br>Urządzenie cechuje się ogólną zgodnością ze wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi we wszystkich krajach Europy i Ameryki Północnej. Krajowe zatwierdzenia wymagane do spełnienia regulacji ustawowych lub z innych powodów mogą być uzyskiwane na żądanie.<br>* Ostrzeżenie:<br>Produkt należy do klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim wypadku należy podjąć odpowiednie kroki. |

## Podzespoły

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi dotyczące kontrolera sieci LAN | Wbudowane dwukanałowe złącze CNA 10 Gb/s udostępnia 2 porty 10 Gb/s lub 4 porty 1 Gb/s. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

---

**Gwarancja**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okres gwarancji                                  | 3 lata                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj gwarancji                                 | Gwarancja serwisu u klienta                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wsparcie produktów — idealne rozszerzenie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opcje pakietów pomocy technicznej                | Dostępne na całym świecie w dużych obszarach miejskich:<br>9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy<br>9x5, czas reakcji u klienta: 4 godz. (w zależności od kraju)<br>24x7, czas reakcji u klienta: 4 godz. (w zależności od kraju) |
| Zalecany plan serwisowy                          | 24x7, czas reakcji u klienta: 4h - dla miejsc poza EMEA prosimy o kontakt z lokalnym partnerem firmy Fujitsu.                                                                                                                                   |
| Dostępność części zapasowych                     | 5 lat                                                                                                                                                                                                                                           |
| Czas serwisowania                                | co najmniej 5 lat po wysyłce, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <a href="https://support.ts.fujitsu.com/">https://support.ts.fujitsu.com/</a>                                                                                     |
| Dostępność części zapasowych                     | 5 lat                                                                                                                                                                                                                                           |
| Łącze internetowe do serwisu                     | <a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>In addition to Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.</p> <p>Dynamic Infrastructures<br/>With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.</p> <p>Computing Products<br/><a href="http://www.fujitsu.com/global/products/computing/">www.fujitsu.com/global/products/computing/</a></p> <p>Software<br/><a href="http://www.fujitsu.com/software/">www.fujitsu.com/software/</a></p> | <p>Learn more about Fujitsu , please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.<br/><a href="http://ts.fujitsu.com/Primergy">http://ts.fujitsu.com/Primergy</a></p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

CONTACT

FUJITSU LIMITED  
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country  
Phone: xx-xxxx-xxxx  
Fax : xx-xxxx-xxxx  
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com  
Website: [http://\[country\].fujitsu.com](http://[country].fujitsu.com)  
2024-04-16 CE-EN